

埋入式感應門禁系統

RI-550 埋入式感應讀卡機



本系列讀卡機採標準單聯式預埋盒安裝，安裝完成高度僅約一公分，可完全融入安裝環境，面板採整片式設計，搭配美工圖案及時尚外觀與科技感LED燈光配色，讓機器外型跳脫傳統門禁讀卡機框架，使門禁讀卡機也可成為建築裝置藝術的一部份。機器外型雖然變薄了，但功能完全不縮水，同樣具備紅外線遙控設定、電腦連線及一般讀卡機功能，採防水設計，適用於戶外安裝，若欲安裝於無預埋盒的環境亦提供整體設計專用底座，方便各種環境安裝。

規 格

- 輸入裝置：12鍵紅外線遙控鍵盤。
- 顯示裝置：藍色與紅色大型LED圖示。
- 卡片格式：內建感應讀頭，可讀取Mifare系列卡片。可選擇讀取Mifare序號卡片或加密格式卡片。
- 卡片容量：連續或任意卡號2048張。
- 警報輸出：具開門逾時未關、強行進入、機器被破壞等警報輸出。
- 通訊介面：與電腦連線採RS-485介面，通訊速率9600 bps。
- 工作頻率：13.56MHz。
- 接點容量：2A/12Vdc。
- 電 源：DC12~15V，最大耗電量100mA。
- 材 質：ABS、防水。
- 安裝完成尺寸：114mm(長) x 69mm(寬) x 11mm(厚)
- 工作溫度：-20°C~50°C。
- 安裝方式：單聯預埋盒。

TB-100 觸控式開門按鈕

本開門按鈕採用與手機同等之電容式觸控IC電路，手指距離面板0.5至1公分即可觸發動作，可取代傳統式按鈕，又兼具非接觸式按鈕特性，面板圖案及文字採金屬質感漸鍍處理，有別於一般開門按鈕質感，雙色環型LED燈光指示開關動作狀態。

規 格

- 動作距離：0.5至1公分。
- 接點型式：NO及NC。
- 接點容量：2A/12Vdc。
- 電 源：DC12~15V最大耗電量100mA。
- 燈 號：藍色、紅色雙色環型LED。
- 材 質：ABS、防水。
- 安裝完成尺寸：114mm(長) x 69mm(寬) x 11mm(厚)。
- 工作溫度：-20°C~50°C。
- 安裝方式：單聯預埋盒





陽極鎖 EB-2501

控制模式：智慧型程式控制模組(鎖舌偵測)
 安裝方式：埋入式
 使用電源：12VDC/24VDC(跳線選擇)
 功率能耗：12VDC - 啟動/0.98A；常態/0.24A
 24VDC - 啟動/0.55A；常態/0.14A
 延遲功能：0、3、6、9秒(撥動開關)
 訊號輸出：鎖訊號、門訊號、雙色LED
 適用門型：金屬、實木及玻璃等單或雙向開啟式門型
 外觀尺寸：主鎖體-200Lx32Wx35H mm
 舌孔板-102.5Lx25.4Wx2H mm
 鎖舌-15.8 mm；伸長量-16 mm



600磅磁力鎖 ML-10002

控制模式：電源線-通/斷電控制
 安裝方式：外掛正面安裝或側面安裝
 使用電源：12VDC/24VDC
 功率能耗：12VDC-500mA
 24VDC-250mA
 延遲功能：無
 訊號輸出：鎖訊號
 適用門型：室外閘門、室內一般門型
 外觀尺寸：主鎖體250Lx48Hx27D mm
 吸附板190Lx38Wx13T mm



陰極鎖 ST125

控制模式：電源線-通/斷電控制
 安裝方式：埋入式
 使用電源：12VDC 0r 24VDC
 功率能耗：通電開型：12VDC/400mA
 通電開型：24VDC/200mA
 斷電開型：12VDC/200mA
 斷電開型：24VDC/100mA
 延遲功能：無
 訊號輸出：無
 適用門型：金屬門、木門(與機械鎖斜舌搭配使用)
 外觀尺寸：124L x 32W x 38H mm



RI-550 及 TB-100專用底座

材質：ABS塑膠
 顏色：黑色
 尺寸：115Lx69Wx22H mm
 適用於無預埋盒安裝環境



電源供應器 PS1215

輸入 AC電壓：100-240VAC
 50/60Hz
 輸出 DC電壓：12V
 輸出 DC電流：1.5A
 型 式：室內專用型



協拓科技有限公司
www.settler.com.tw

地 址：新北市三重區光復路一段85-1號10樓
 E-MAIL: service@settler.com.tw
 電 話：886-2-2999-7688
 傳 真：886-2-2999-8816