



● 產品規格：

- ◆ ARM 32bit Cortex-M0 CPU，64KB內建程式記憶體
- ◆ 輸入裝置：LED顯示觸控鍵盤；內建WATCH DOG 防當機監視
- ◆ 資料記憶體採 FLASH RAM 設計，容量達 2M Byte，讀寫週期100萬次
- ◆ 顯示裝置 4行 16個英數字或 8個中文字，自發光OLED可顯示中文姓名
- ◆ 可擴充紅外線遙控接收介面，方便隱藏式安裝設定使用
- ◆ 搭配協拓 APP 可讀取動態 QR_Code 圖檔功能，每 2 秒自動變換一次 QR 動態圖檔兼具防拷與實用功能，不需再購買卡片可永久使用
- ◆ 內建感應讀頭，可讀取 i-Tag 2.4GHz與Mifare 卡片 13.56MHz
- ◆ QR_Code 感應距離：搭配智慧手機 20 ~ 30 cm
Mifare 卡 感應距離：3 ~ 5 cm
i-Tag 卡 感應距離：1 ~ 3 M
- ◆ 電腦連線型，傳輸介面 RS-485，傳輸速度 9600Baud
- ◆ 搭配 BA-811 乙太網路通訊介面，自動偵測網路速度，可直接在機器上設定IP
- ◆ 內建感應讀頭，可讀取 Mifare 卡片 13.56MHz
- ◆ 可讀取 16進位或 10進位編號卡片，16進位又可設定有效位數為 16、24 或32位元
- ◆ 操作模式有 僅感應卡、感應卡加個人密碼、感應卡或按密碼三種模式
- ◆ 卡片容量：連續或任意卡號 6,000張，記錄達 60,000筆
- ◆ 具個人語音中文訊息、255組時段管制、個人密碼與查詢卡號功能
- ◆ 具反破壞、反脅迫、開門逾時未關、強行進入等警報輸出
- ◆ 電源供應 DC12~15V；最大耗電量250mA
- ◆ 繼電器接點輸出容量：2A / 120Vac；工作溫度範圍：0° ~ 55°C
- ◆ 外型尺寸：132mm(長) x 83mm(寬) x 22mm(高)



Google Play

APP
免費下載



APP Store