

● BA-464 64 通道造景盤驅動卡



● 功能介紹

本功能卡為 64 通道之造景盤驅動卡
單晶片 CPU 電路設計
提供 64 點 LED 直接驅動介面
警報時呈閃爍狀態,易於區別
並具 LED 偵測功能可測試 LED 是否正常
具有 WATCH DOG 監視穩定度高

● 硬體規格

電源： AC 或 DC 9V
耗電量：最大 DC 200mA
輸出訊號：掃描式 LED 驅動輸出無需加限流電阻
保險絲： 250V 0.5A
變壓器：輸入 AC110V 、輸出 DC12V 0.3A
外型尺寸： 160 mm (長) x 110mm(寬) x 37mm(高)